

INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

Аккумуляторная батарея



FBLI20031



Оригинальные инструкции

Продукт	Аккумулятор		
Модель	Тип	Номинальное напряжение	Номинальная вместимость
FBLI20031	Литий-ионный	18,5 В постоянного тока, максимум 20 В	5.0Ah

⚠ ВНИМАНИЕ!

- а) Не разбирайте, не открывайте и не разрушайте вторичные элементы или батареи.
- б) Держите батареи вне досягаемости

детей. Использование батареек детьми должно находиться под контролем. Особенно держать маленькие батарейки вне досягаемости маленьких детей.

- c) Немедленно обратитесь за медицинской консультацией, если был проглочена ячейка или батарейка.
- d) Не подвергайте ячейки или батареи теплу или воздействию огня. Избегайте хранения под прямым солнечным светом.
- e) Не вызывайте короткое замыкание в ячейке или аккумуляторе. Не храните батарейки беспорядочно в коробке или ящике, где они могут коротко

замыкаться друг с другом или быть вызваны другими металлическими предметами.

- f) Не вынимайте элемент или батарею из оригинальной упаковки, пока это не потребуется для использования.
- g) Не подвергайте ячейки или батареи воздействию механических ударов.
- h) В случае утечки клетки не допускайте её контакта с кожей или глазами. Если контакт был установлен, промой поражённую область большим количеством воды и обратитесь за медицинской консультацией.
- i) Не используйте никакое зарядное устройство, кроме специально

предназначенного для использования с оборудованием.

- j) Следите за отметками плюс (+) и минус (-) на ячейке, аккумуляторе и оборудовании и убедитесь, что использование правильно.
- k) Не используйте никакой ячейки или батарей, которые не предназначены для использования с этим оборудованием.
- l) Не смешивайте ячейки разного производства, вместимости, размера или типа внутри устройства.
- m) Всегда покупайте батарею, рекомендованную производителем устройства.

- п) Держите ячейки и батарейки чистыми и сухими.
- о) Протрите клеммы ячейки или аккумулятора чистой сухой тряпкой, если они загрязняются.
- р) Вторичные элементы и аккумуляторы нужно заряжать перед использованием. Всегда используйте правильное зарядное устройство и ознакомьтесь с инструкциями производителя или инструкцией по зарядке.
- q) Не оставляйте батарею на длительной зарядке, когда она не используется.
- г) После длительного хранения может

потребоваться зарядка и разрядка элементов или аккумуляторов для достижения максимальной производительности.

- s) Сохраняйте оригинальную документацию по продукту для будущего использования.
- t) Используйте ячейку или батарею только в том приложении, для которого она предназначена.
- u) По возможности снимайте аккумулятор из оборудования, когда оно не используется.
- v) Утилизируйте правильно.

Важные инструкции по безопасности для аккумуляторного картриджа

- a) Перед использованием картриджа прочитайте все инструкции и предупреждающие маркировки на зарядном устройстве, аккумуляторе и товаре, использующем аккумулятор.
- b) Не разбирайте картридж от батарей.
- c) Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите работу. Он может укорачиваться, сразу же прекратить работу. Это может привести к риску перегрева, возможных ожогов и даже взрыва.
- d) Если электролит попадёт в глаза, промывайте их прозрачной водой и

немедленно обратитесь за медицинской помощью. Это может привести к потере зрения.

e) Не замыкайте картридж батареи:

- Не трогайте клеммы проводящими материалами.
- Избегайте хранения картриджа аккумулятора в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.д.
- Не подвергайте батарейный картридж воде или дождю.
- Короткое замыкание батареи может привести к большому пробое тока.

f) Не храните инструмент и аккумуляторный картридж в местах,

где температура может достигать или превышать 50°C (122°F).

- g) Не сжигайте аккумуляторный картридж, даже если он сильно повреждён или полностью изношен
- h) Будьте осторожны, чтобы не уронить или не задеть батарею.
- i) Не используйте повреждённый аккумулятор.
- j) Соблюдайте местные правила, касающиеся утилизации батарей.

Сохраните эти инструкции.

Советы по поддержанию максимального времени работы от батареи

- a) Зарядите картридж аккумулятора до полного разряда. Всегда останавливайте работу инструмента и заряжайте батарейный картридж, когда заметите снижение мощности инструмента.
- b) Никогда не заряжайте полностью заряженный картридж. Перезарядка сокращает срок службы батареи.
- c) Заряжайте картридж при комнатной температуре 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Дайте горячему аккумулятору остыть перед зарядкой.

- d) Заряжайте батарейный картридж, если не используете его долго (более шести месяцев).

Инструмент автоматически останавливается во время работы, если инструмент и/или аккумулятор установлены при одном из следующих условий:

а) Перегрузка:

Инструмент работает так, что он потребляет аномально высокий ток. В этой ситуации отпустите триггер переключателя на инструменте и остановите приложение, из-за которого инструмент перегрузился. Затем снова

нажмите на переключатель, чтобы перезагрузиться. Если инструмент не запускается, батарея перегревается. В такой ситуации дайте батарее остыть, прежде чем снова нажимать на спусковой крючок.

b) Низкое напряжение аккумулятора:

Оставшаяся ёмкость батареи слишком мала, и инструмент не работает. В такой ситуации выньте и зарядите аккумулятор.



INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0925.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China